

# JAPPY

## アルティメット 測定器シリーズ

### AC/DC検電器 V-17-JP

標準価格 本体 ¥3,480 (税別)



- 先端LEDライト搭載
- 100V/200V判別可能 (裸線のみ)
- AC/DC両用 (DCは裸線のみ)
- 接触 (裸線)/非接触 (被覆線) 対応
- 感度調整ボリューム付 (無段階)
- 先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様
- 小型コンパクトサイズ

#### <一般仕様>

接触式電圧 検出範囲	AC: 7V~1000V DC: 5V~1000V
非接触式電圧検出範囲	AC: 30V~1000V
インジケータ	検電LED: 非接触モード時AC30V~1000Vの電圧を検出した際点灯
	100V LED: 接触モード時DC5V~約125Vの電圧を検出した際点灯
	100V LED: 接触モード時AC7V~約125Vの電圧を検出した際点灯
	200V LED: 接触モード時DC約125V~1000Vの電圧を検出した際点灯
200V LED: 接触モード時AC約125V~1000Vの電圧を検出した際点灯	
感度調整機能	本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)
絶縁耐圧	AC2000V/1分間 (検知部—スイッチ間)
照明機能	照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能
使用温湿度	0℃~+40℃、75%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10℃~+50℃、75%RH以下 (但し、結露のないこと)
電源	LR-44 (1.5V)×2個
寸法・重量	W17.5×H132.0×D18.0mm、約24g (電池含む)
付属品	取扱説明書

検電および電圧の判定は、他の配線の影響を受ける場所や検電器の握り方等で変化する場合があります。



暗所でも見やすい先端LEDライト



本体裏に微調整ダイヤルが付いているので素早く簡単に調整可能



100V/200V判別(LEDとブザーでお知らせ)  
※写真は200V点灯時(青色点灯)。100V点灯時は緑色点灯



非接触(被覆)検電(LEDとブザーでお知らせ)  
※点灯時は赤色点灯

商品コード	型式	標準単価	梱包	出荷単位
690-900-00310	V-17-JP	3,480	1	1



因幡電機産業株式会社

<http://www.jappy.biz/>

日本の電気工事をHAPPYに!

お問い合わせ先